

# NORTH

Design von Arik Levy.

# archiluce

## Referenz

**5640.**

## Anwendung

Wandleuchten

## Installationstyp

Aufbau

## Beschreibung

Wandleuchte. Design von Arik Levy. Von der an der Wand befestigten Leuchtenbasis geht ein 10 m langes Kabel mit zwei Befestigungsklemmen aus; am Ende des Kabels befindet sich der Schirm mit LED-Leuchtquelle. Die Leuchte ist per Schalttaste elektronisch höhenverstellbar. Sie kann mit oder ohne Stecker angeschlossen werden.

## Diffusor

Diffusor aus Methacrylat

## Materialien

Rohr: Kohlefaser

Wandplatte: Stahl

## Finish


**5640-10** White (NCS S 0300-N)

**5640-11** Black (NCS S 8500N)

**5640-24** Beige M1 (NCS S 2005-Y50R)

**5640-42** Blue M1 (NCS S 5010-B10G)

## Skizze



## Elektrische Eigenschaften

1 x LED 9W 350mA

Total 9,0 W



A+



**Lichtquelle:** 2700K CRI >80 2082.1 lm 116 lm/W

**Leuchte:** 1515.88 lm 84.21 lm/W

**Incl. Driver:** CC - Constant Current 350 mA 110-240V 50/60Hz

**Elektronische Regulierung** PUSH

## Technische Merkmale

- Kabellänge 10 m
- Druckknopf an der Wandplatte

## Physische

2 Box / 0,00 x 0,00 x 0,00 m. / Vol. 0,0234 m<sup>3</sup> /  
Bruttogewicht 5,2 kg. / Nettogewicht 2,8 kg.


## Installation und Montage

Den Anweisungen der Installationsanleitung folgen

## Lichtverteilung

### Allgemeine Beleuchtung

Beleuchtungskörper für die allgemeine Beleuchtung, der das Licht gleichmäßig in alle Richtungen verteilt.



## Fotometrische Daten

## Zertifikate

